



#### FICHE TECHNIQUE

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	1,2
<b>largeur (mm)</b>	130
<b>profondeur (mm)</b>	60
<b>hauteur (mm)</b>	85

#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

##### Régulateur de vitesse électrique manuel monophasé :

- Interrupteur avec alimentation 230 V/ 1/ 50 max 10 A.
- Puissance nominale : 1200 W
- Dimensions : L130 mm x P60 mm x H85 mm
- Courant d'appel maximal : 8 A
- Fusible de protection : 10A
- Courant de service continu : 6,4 A
- Dimensions extérieures : L 130 mm x P 60 mm x H 85 mm
- Puissance 1200W

##### Répondre aux normes :

**EN 55014-1, EN 55014-2**  
**EN 60204-1, EN 60335-1**  
**EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,**  
**EN 61000-4-2, EN 61000-4-4,**  
**EN 61000-4-5.**

##### Accessoire pour modèles :

**DTS 7/7 DTS 9/9**  
**ECM 7/7 6, ECM 7/74**  
**ECM 9/7 6, ECM 9/7 4,**  
**ECM 9/9 6, ECM 9/9 4,**

ECM 10/6, ECM10/10 6  
LCE 5  
ECZ 7/7 6, ECZ 7/7 4  
ECZ 9/7 6, ECZ 9/7 4  
ECZ 9/9 6, ECZ 9/9 4  
ECZ 10/8 6, ECZ 10/10 6

.  
MARQUE CE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>AIF-REM10A</b>	Régulateur de vitesse manuel pour HOTTES Aspirantes avec interrupteur d'éclairage, V. 230/1, 50 Hz, Max 6,4 Amp. - Kw. 1.2, taille cm 13x6x8,5h	<b>€ 106,62</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>